

錄影操作方式

1. 藍牙遙控器連接手機。
2. 進入手機內建相機或其他相機APP。
3. 切換到錄影介面。
4. 按一次遙控器按鍵，即可進行錄影。
5. 再按一次遙控器按鍵，則結束錄影功能。
6. 遠程遙控，有效距離10米。

NCC注意事項

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費，如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若存產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

KINYO

BSF-6720

藍牙補光自拍穩定器 使用說明書



* 為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用明書，以免發生使用不當狀況

規格

產品名稱：藍牙補光自拍穩定器

型號：BSF-6720

產品直徑：30mm

夾持手機寬度：6.5-9cm

電壓：5V1A

電池容量：55mAh

藍牙版本：5.2

藍牙名稱：BSF-6720

取出自拍遙控器：

如下圖，向上滑動可取出遙控器。



自拍遙控器充電：

遙控器沒電不需更換電池，接上所附之Type C充電線並連接電源，即可為遙控器充電。



使用說明

1. 長按遙控器開關3秒開機，指示燈閃爍。
2. 長按遙控器開關3秒開機，指示燈閃爍後熄滅即關機。
3. 開機後，若無配對連接狀態，5分鐘後自動關機。
4. 打開手機藍牙搜尋藍牙名稱BSF-6720，點擊連接，成功配對後，指示燈熄滅。若無任何操作，過10分鐘後即斷開連接並進入休眠狀態，再過10分鐘仍無操作，進入關機。
5. 若進入休眠狀態，按一下按鍵，則可重新連接手機。
6. 已經配對過的手機與遙控器，下次使用可自動配對。

關於遙控器連接手機失敗的問題解決方案

1. 打開手機藍牙，清除掉已經配對過的自拍棒名稱。
2. 手機重新開機。
3. 藍牙遙控器取下後蓋，拿出電池重新安裝再開機。
4. 重新打開手機藍牙。
5. 遙控器開機，手機藍牙搜尋到BSF-6720時，點擊連接，介面顯示「正在連接/配對」時，連續快速按遙控器按鍵，即可正常連接。


關於Android系統手機個別出現按遙控器為加音量/調焦距/或無反應的解決方案

1. 打開相機進入拍照介面。
2. 向左滑動或者找到相機設置。
3. 點擊音量鍵功能。
4. 將音量鍵功能設置為快門(不要選縮放或對焦)。
5. 不同手機相機設置路徑不同，請依個別手機進行尋找。

補光燈使用說明

1. 補光燈三種光源(白光、柔光、暖光)，各有三段亮度(低亮度、中亮度、高亮度)，共九段燈光。
2. 按一下開關鍵即可開啟。
3. 每按一下開關鍵即可切換至下一段，九段燈光依序輪替。
4. 長按3秒開關鍵關閉電源。
5. 充電時指示燈為紅色，滿電熄燈。

A.補光燈開關鍵 B.Type-c 充電接口



補光燈規格

1. 補光燈電池：聚合物鋰電池，型號401020
2. 補光燈電池容量：55mAh
3. 充電時間：約30-60分鐘
4. 滿電狀態，高亮度可使用：0.5-1小時
5. 滿電狀態，低亮度可使用：2-3小時
(依不同的亮度，使用的電量將會有差異)
6. 12顆燈珠，每顆0.2W
7. 補光燈電池充放電保護功能，充滿電4-4.2V，電壓降至2.7V-3V停止工作，需充電後方可使用。支援邊充電邊使用。

本遙控器僅支援手機、相機影像錄製功能
暫不支援直播APP錄像功能